

Užívateľský manuál Modul internetového pripojenia IP100

1.11 (k slovenskej jazykovej verzii modulu IP100)



Preklad: firma VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice tel.: 055/6432908

08/2007

Obsah

	3
Stav svstému	4
Vastavenie modulu	5
Nastavenie e-mailu	5
nformácie o svstéme	6
Jpozornenie	7

Úvod

Modul IP100 predstavuje **rozhranie na pripojenie ústrední PARADOX** (DIGIPLEX EVO, SPECTRA SP, MG5000 a MG5050) **do siete internet.** Umožňuje z ľubovoľného miesta ľahko a bezpečne obsluhovať a monitorovať ústredne cez internetový prehliadač (Internet Explorer, Firefox a iné), prípadne pomocou programu NEware. **Komunikačným jazykom** medzi užívateľom a modulom IP100 môže byť **slovenčina alebo angličtina**.

Zároveň umožňuje odosielať **e-mailové správy** o stave systému na zvolenú adresu. Ak si klient aktivizuje **notifikáciu týchto e-mailov na svoj mobilný telefón**, dokáže prijímať dôležité správy o stave objektu doslova kdekoľvek.

Pripojenie cez internetový modul IP100

Pre pripojenie k IP100 je potrebné poznať:

- Adresu svojho internetového pripojenia. Zriadi ju technik pri inštalácii.
- Užívateľský kód: totožný so svojím vlastným kódom na obsluhu zabezpečovacieho systému.
- Heslo modulu: implicitne "paradox".

Ako sa pripojiť:

- 1. Otvoríme internetový prehliadač.
- 2. Do riadku adresy zadáme <u>http://www.paradoxmyhome.com/SiteID</u>, kde SiteID je vlastné ID pre Paradox, priradené pri prihlásení.
- 3. Prihlásime sa zadaním užívateľského kódu a hesla modulu (implicitne "paradox").

Po pripojení dôrazne odporúčame zmeniť heslo z implicitného "paradox" na svoju vlastnú hodnotu.

File Edit View Fa	vorites Tools Help
😋 Back 🔹 🕥 -	🖹 👩 🏠 🔎 Search 👷 Favorites 🤣
ddress http://www	.paradoxmyhome.com/milanhorsky
	Motorest Hubert - IP spojenie
	Užívateľský kód do ustredne
	Heslo do modulu
	Pozn.: Po strate hesla je nutné zresetovať IP modu

02 168 1 250 (defa it html? - 0066	500 78m - 318854EED 44 31EED 05EE 31100	21050BE	- 16 17 - Country
192.160.1.230/08/auto (Uni ru=90/6	200 /0p=310034EED4431EF003EE21100	210600P	I M MIGOODE
🗋 naj1 📋 naj2 📋 T-Com			
Your Paradox System			
Vitajte,	Zmena hesla	do modulu	Názov objektu
Milan	Musite zmeniť im	Musite zmeniť impicitné heslo.	
Zmeniť heslo Odhlás.	Staré hesio	[Informácie o
Hlavné menu	Nové heslo		objekte
Stav systému	Zopakovať nové heslo		Číslo objektu:
Nastavenie modulu		Zmena	Dátum inštalácie:
Nastavenie e-mailu Informácie o objekte Informácie o système			Montazna organizacia: Názov Adresa Mesto PSČ: Telefón
Popis Časť Zaarmované ()) Poplách			Strážna služba: Názov: Adresa Mesto: PSČ: Telefón: ID číslo:
Sluč. Otvorené Zatvorené Premostené Potlaž V poplachu Pamať			

Stav systému

Popis

časti.

Sekcia Stav systému obsahuje dôležité informácie o systéme. Odtiaľto môžeme zaarmovovať/odarmovať systém a monitorovať ho v reálnom čase.



Kliknutím na tieto tlačidlá je možné zapnutie a vypnutie jednotlivých častí systému. lkony indikujú aktuálny stav.

Nastavenie modulu



Nastavenie e-mailu

refo

Aj bez prihlásenia cez prehliadač je možné byť informovaný o zmenách stavu systému. V časti "Nastavenie e-mailu" môžeme nastaviť posielanie hlásení až na 16 e-mailových adries.

c//10.000.250/default.htmi?u=0DBE2E5	UBp=c555111A3bCBrC3ACU1EAUArEABBBE28	•	SMTP sorvor
n 🗋 naj1 🗋 naj2 📑 T-Com			Nastavímo počtový SMTP
Clúvodná stránka 💷 🛄 M4GELLA	Whfad C PT-Com Webmail C Q		
Vitajte, Milan Zmeniť heslo Odhlás	Odosiel server (SMTP) mail stonline sk	Názov objektu Motorest Hubert	internetových služieb.
Hlavné menu Stav systému Nastavenie modulu • Nastavenie e-mailu Informácia o objekte	Autentifikácia Užívateľské meno: verieb Heslo: Uložít	Informácie o objekte Číslo objektu: 023 Dátum inštalácie: 20 8 2004 Montážna organizácia:	 E-mailová adresa Na pridanie adresy: 1. Klikneme na šípku pri. Vybratý e-mail"
Popis Časť Zaarmované () Poplach Odarmované	E-mailová adresa Vybratý e-mail : 01-variantotre@variantotle.sk v Test Adresa 01 Poslať na	Montaina organizacia: Nazov: Mont s.c. Arresa: Buková 54 Mesto: Banská bystnia PSC: 974 00 Telefón: 048/6432908 Strážna služba: Názov: Názov: Stráža s r.o. Adresa: Alginová 5 Mesto: Košíce PSC: 040 01 Telefón: 055/6234567	 Vyberieme jednu zo 16tich umiestnení e-mailových adries. Zadáme adresu do riadku "Poslať na". Vyberieme oblasti
Sluč. Otvorené Zatvorené Premostené Potiaż V poplachu Pamať P. A. R. A. D. O. X*	variantelta@variantelta.sk. ☑ Aktivne Výber oblasti ☑ 1 - CAST 1 ☑ 2 - CAST 2 ☑ 3 - CAST 3 ☑ 4 - CAST 4 ☑ 5 - CAST 5 ☑ 6 - CAST 6 ☑ 7 - CAST 7 ☑ 8 - CAST 8 Výber skupiny udalosti ☑ Armovanie/odarmov ☑ Poplachy ☐ Web prístup uzamka	D čislo : PS-000333	a udalosti, ktoré zapríčinia poslanie hlásenia. 5. Klikneme na tlačidlo "Uložiť".
	Linzit		

Informácie o objekte



Z bezpečnostných dôvodov sa systém automaticky odhlási po piatich minútach nečinnosti.

Informácie o systéme

Táto sekcia zobrazí dôležité technické údaje o zabezpečovacom systéme a module IP100.

Tools Deb					
//10.0.0.250/default.html?u=0DBE28	🔹 🍉 🔀 Google				
🗋 naj1 🗋 naj2 🗋 T-Com					
🕄 Úvodná stránka 🜍 💆 MAGELL	ANHKo 🔲 🖸 Dolphin's	a life, ex 🤤 🚺 NAD.sk: Vyhľad 🤤 🚮 I	NAJ.sk: Vyhľad 🔛 🦞 T-Com Webmai		
Vitajte,	Ústredňa		Názov objektu		
Milan Zmeniť heslo Odhlás.	Typ Digiplex EVO 96 Softwar 1.53		Motorest Hubert		
Hlavné menu	Sériové číslo	04 00 08 FA	Informácie o objekte		
Stav systému Nastavenie modulu	IP modul Cisi		Ćislo objektu: 023		
Nastavenie e-mailu	Softvér	1.11.07	Dátum inštalácie: 29.8.2007		
Informácie o objekte Informácie o système	Hardvér Sériový boot	1.01 2.00	Montážna organizácia: Názov Montis.r.o. Adresa Buková 54		
Popis	IP boot Sériové číslo	70 00 05 71	PSČ: 974 00 Telefón: 048/6432908		
Časť	MAC adresa	00 19 BA 00 05 71	Strážna služba: Názov Stráž s r.o.		
📱 Zaarmované 📢)) Poplach	Mesto : Košice				
Odarmované			PSC: 040.01 Telefón: 055/6234567 ID číslo: PS-000333		
Otvorené Zatvorené Premostené Potiaž V poplachu Pamäť					

Upozornenie

Tento výrobok bol vyvinutý a vyrobený ako súčasť elektronického zabezpečovacieho systému. Montáž, prevádzku, pravidelné prehliadky a servis poplachových systémov narušenia upravuje súbor platných STN 334590 – 1 až 8.

Vzhľadom na použitie, zložitosť a charakter je výrobok určený na montáž odbornou firmou podľa platných predpisov. Nesprávnou manipuláciou sa výrobok môže poškodiť. Na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka. Neodborná montáž, nesprávny rozsah zabezpečenia, nesprávne pripojenie, nesprávne umiestnenie alebo nesprávne nastavenie môžu spôsobiť zníženie účinnosti zabezpečovacieho systému. Neoprávnené zásahy do zabezpečovacieho systému môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo znefunkčnenie.

Užívateľ musí o zmenách v činnosti zabezpečovacieho systému čím skôr informovať montážnu firmu, ktorá musí zabezpečiť odborný servisný zásah.

Po ukončení životnosti výrobku je potrebné odovzdať ho na recykláciu.